Dane aktualne na dzień: 29-06-2025 12:30

Link do produktu: https://hurt-napedy.pl/sterownik-brama-gsm-eco-p-1840.html

Sterownik brama GSM ECO

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**GSM ECO**
Producent	**PROXIMA**

Opis produktu

PROXIMA Sterownik brama GSM ECO

Sterownik **BRAMA GSM ECO** to urządzenie umożliwiające otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik wykonując próbę połączenia (darmowy CLIP) lub wysyłając SMS-a z odpowiednim hasłem (koszt SMS-a wg taryfy operatora), wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Urządzeniem może sterować 999 Abonentów, gdzie numery pierwszych szesnastu Abonentów to numery administracyjne, mogące otrzymywać informacje SMS-em i CLIPEM o wystąpieniu danego ZDARZENIA.

Funkcje:

- Dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 1A/24V konfigurowane zworą
- Dwa wejścia 0 -12V trzystanowe
- Pamięć 999 Abonentów z opisem (15 znaków)
- Pierwszych szesnastu Abonentów zwanych Administratorami może otrzymywać informacje SMS-em i Clip-em po wystąpieniu ZDARZENIA
- DIODY LED wskazujące stan wyjść kanałów (1-2), siłę pola GSM i stan modemu GSM
- CLIP Abonenta steruje wyjściami 1-2
- Podanie masy / zanik masy / podanie plusa / zanik plusa / zamiana z plusa na masę / zmiana masy na plusa na wejściach 1-2 steruje wyjściami 1-2
- SMS z hasłem może sterować inaczej niż CLIP wyjściami 1-2
- Po wystąpieniu ZDARZENIA Administratorzy mogą być informowani SMS-em lub CLIP-em

- SMS-em z dowolnego telefonu, po wpisaniu hasła SMS, można:

- Zmienić Abonentowi na wybranej pozycji (1-999) numer telefonu, opis i obsługiwane wyjścia
- Usunąć Abonenta z wybranej pozycji (1-999), na usuniętej pozycji zostanie zapisany abonent o nazwie PUSTY
- Dodać na końcu listy nowego Abonenta z nazwą i obsługiwanymi wyjściami
- Odczytać, po podaniu pozycji (1-999), numer telefonu, opis i wyjścia obsługiwane przez Abonenta
- Wyszukać, po wpisaniu numeru telefonu (numer nie musi być kompletny) numeru pozycji Abonenta w sterowniku
- Wyszukać pierwszą PUSTĄ pozycję (żeby dodać ABONENTA)
- Sterować mono i bistabilnie wyjściami (1-2)
- Odczytać aktualny stan wejść i wyjść sterownika, też tryby wyjść
- Ustawić tryb pracy wyjść po CLIPie ABONENTA
- Obsługiwać kody USSD karty sterownika (doładowanie, itp.)

- PIERWSZE KONFIGUROWANIE sterownika odbywa się komputerem PC przez złącze USB

Parametry:

Zasilanie: 24V AC/DC
Pobór prądu: max 100mA
Wyjście: 2 x 24V-1A przekaźnik NO/NC
Wejście: 2 x 0-24V trzystanowe
Liczba użytkowników: 999
Liczba administratorów: 16
Tryby kanałów: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz
Wymiary: 84 x 60 x 23mm