

Link do produktu: <https://hurt-napedy.pl/radio-nw1-sf-somfy-rts-p-239.html>

Radio NW1 SF / SOMFY RTS



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NW1 30 SF
Producent	PROXIMA

Opis produktu

PROXIMA NW1 SF

- radioodbiornik uniwersalny pozwalający na synchronizację dwóch napędów różnych firm na jednym pilocie
- sterownik współpracuje zmiennokodowo na częstotliwości 433,92 MHz z pilotami **SOMFY KEYGO / KEYTIS**.
- produkt niekompatybilny z systemem Somfy IO.
- urządzenie dedykowane do sterowania dowolnymi napędami bram.

SPECYFIKACJA:

- ilość pilotów: 30.
- zasilanie: 12-24V AC/DC.
- Wyjście: 24V-1A przekaźnik NO.
- pobór prądu: 15 mA przekaźnik wyłączony.
- ilość kanałów: 1 (kanał przekaźnikowy).
- wymiary: 37x41x15mm (otwór 4/8 mm), Waga: 23g.
- odbiornik superheterodynowy- zasięg do 200m.
- akustyczna sygnalizacja przez jedną minutę słabej baterii pilota.
- tryby kanałów: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
- otwór montażowy- skuteczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni kulistej - lub opaską zaciskową.
- akustyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota - inaczej dla pilota systemowego inaczej dla pilota niesystemowego.
- możliwość wyboru czy w zarejestrowanych pilotach aktywny ma być tylko zarejestrowany przycisk czy też wszystkie przyciski zarejestrowanego pilota.